

NOVINKA
SAMOUČENÍ
KÓDU

Baterie 12V/L 1028 23A

BZ3-1S

Bezdrátový zvonek

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
My ELEKTROBOCK CZ s.r.o.,
tímto prohlašujeme, že výrobek
BZ3-1S je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Vydáno: 1.5.2004
na www.elbock.cz



DOSAŽ
AŽ 120 M

**Naučí se až 8 rozdílných kódů,
zvonek je možné ovládat až
8-mi různými vysílači.**

EOB
s.r.o.
ELEKTROBOCK CZ
MADE IN CZECH REPUBLIC


230 VAC
NAPÁJENÍ PŘIJÍMAČE


IP 65
ODOLNÉ PROTI DEŠTI


433,92 MHz
BEZDRÁTOVÉ VYSÍLÁNÍ


LEAD FREE
v souladu s RoHS


PRO SLUCHOVÉ
POSTIŽENÉ

BEZDRÁTOVÝ DOMOVNÍ ZVONEK

se světelnou, zvukovou indikací, spínanou zásuvkou a unikátním

systémem **SAMOUČENÍ AŽ 8-MI KÓDŮ.**

Spínací zásuvka slouží k připojení např. lampičky, která při zazvonění bliká po dobu 20s.

UVEDENÍ DO PROVOZU

- 1, Zapojte přijímač do el.sítě 230V/ 50Hz.
- 2, Do vysílače vložte baterii (viz obr.1,2,3).
- 3, Po stisknutí tl. vysílače zazní trojhlasý GONG s příjemným dozníváním a dioda na přijímači bliká cca 45 s.

Pokud zvonek nezvoní, je nutné provést naučení kódu - viz níže.

NAUČENÍ KÓDU:

- a, Krátce stiskněte funkční tlačítko přijímače (viz obr.4). Dioda se rozbliká ($f=2\text{Hz}$) a přijímač je připraven k naučení kódu.
- b, Stiskněte tlačítko vysílače.
- c, Přijímač vydá zvukový signál a dioda přestane blikat (zhasne). Tím je do přijímače uložen kód příslušného vysílače a zvonek je připraven k použití.
- d, Pro naučení dalších kódů, postupujeme stejným způsobem (opakuje a, až c.)

Pozn.: je možné naučit až 8 kódů, další vyšší kód automaticky přepisuje první kód!

! Pokud se do 1 minuty nepodaří vyslat kód pro naučení (stisknutím tl.vysílače) je nutné opakovat postup a, až c.,

Obr 1. Otvírání



Obr 2. Zavírání



Obr 3. Polarita baterie



RESET (vymazání paměti):

Stiskněte funkční tlačítko (viz obr.4) na dobu 4s. Vymazání paměti je indikováno rozsvícením diody.

(Prázdna pamět, je indikována diodou na přijímači, která jednou za 4s krátce blikne.

TECHNICKÉ PARAMETRY

PŘIJÍMAČ	
Napájení	230V/ 50 Hz
Spotřeba	5 VA
Dosah	až 120 m
Citlivost	< - 90 dBm
Hlasitost	< 85 dB
Max.spínaný proud	4,5 A
Pracovní teplota	0°C až 50°C

VYSÍLAČ	
Napájení	12 V alkal.L1028 23A
Vf výkon	< 200 μW
Frekvence	433,92 MHz
Stupeň krytí	IP 65
Životnost baterie	cca 1,5 roku
Pracovní teplota	-20°C až 50°C

-možnost dokoupit příslušenství (NT-BCD, WS113, WS230 a KBT)



Obr 4. Funkční tlačítko (na zadní straně přijímače)

BZ3-1S


DOPORUČENÍ

Dosah soupravy může být na volné ploše až 120 m. V zástavbě se však snižuje vlivem elektromagnetického rušení.


Přijímač ani vysílač neumísťujte v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů.

Při použití lampičky s vlastním vypínačem, musí být vypínač v poloze ZAPNUTO.

Dosah: v cihlovém domě.



Dosah: v panelovém domě.



BZ3-1S je vhodný pro nedoslýchavé lidi (optická indikace), do kanceláří, do hlučných prostor, jako přivolávací systém pro nemocné.

Na výrobek je záruka 2 roky

Datum prodeje:

Razítko prodejny :

Výrobce: **ELEKTROBOCK CZ s.r.o.**

Blanenská 1763
664 34 Kuřim
tel.: + 420 541 230 216
Technická podpora (do 14h)
mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685/6

www.elbock.cz

V případě záručního i pozáručního servisu, zašlete kompletní soupravu na adresu výrobce.

